



Bei Schumann ist man gut dran!

Olympia CM 811 / 812

Berichte:

Ohne löschen

Täglich

X -- BAR

Monatlich

X -- 99 -- BAR

Mit löschen

Täglich

Z -- BAR

Monatlich

Z -- 99 -- BAR

Elektronisches Journal:

Ohne löschen X -- ZWS
Mit löschen Z -- ZWS

Vollständig löschen:

Wenn elekt. Journal nach Ausdruck gelöscht werden soll, Taste CLR drücken.
Wenn elekt. Journal nach Ausdruck nicht gelöscht werden soll Taste Storno drücken

Löschen ohne Ausdruck Z -- 81 -- BON Ein/Aus. Rest wie oben

Berichte von Training:

X/Z -- 88 -- BAR



Bei Schumann ist man gut dran!

Programmierung:

Taste **Hilfe** in **REG** Position drücken
Nummer aus der Liste eintippen -- **Hilfe**-Taste

P – Nummer aus der neuen Liste -- **Einzahlung**

Wie beschrieben vorgehen.

Datum:

P – TTMMJJ -- #/NS

Uhrzeit:

P – HH MM – X/Zeit

MwSt:

P –
1 -- Karte – 16000 – BAR 16%
2 -- Karte -- 7000 -- BAR 7%
3 -- Karte -- 000 -- BAR 0%

WG:

P – 2X #/NS -- TEXT – Scheck Taste -- BAR

(Mit der Taste WG1 nach oben und mit WG5 nach unten blättern.)

S1 S2 -- Scheck Taste -- Pries -- WG-Taste

S1: 0 = Aufrechnung ; 1 = Einzellposten
S2: 00 = ohne St. ; 01 = MwSt1 ; 02 = MwSt2 ; 03 = MwSt3

Z.B. 001 -- Scheck – 000 WG1 = WG1 hat 16% MwSt und 0,00 Preis.

Ausdrucken: P -- 6X 8 -- BAR

Systemoption:

Wie programmiert.
Änderungen nur: Punkt 11 soll 112; 17 soll 171; 21 soll 210; 22 soll 220 werden.

Ausdrucken: P -- 6X 9-- BAR

Logo oben:

Albert Schumann GmbH / Schul Str. 12 / D-24969 Sillerup
Tel.: + 49 4604 759
Fax: + 49 4604 98 93 67
Email: office@schumann-gmbh.de
www.schumann-gmbh.de



Bei Schumann ist man gut dran!

P -- 4x #/NS -- TEXT (24 Zeichen) -- Scheck -- BAR
4-Zeilen.

Logo unten:

P -- 6x #/NS -- TEXT -- Scheck -- BAR
3-Zeilen

Trainingsmodus:

Ein

P -- 6 x 6 -- BAR Aktiviert

Aus

P -- 6 x 5 -- BAR Deaktiviert